

電気錠から見た制御盤・操作盤選定のための対応表

電気錠から見た制御盤・操作盤選定のための対応表

名称	仕様	備考	盤名	BAN-ES1			BAN-MS1			BAN-DS1		
			特徴	住宅専用2個用 スイッチボックス 取付			住宅専用2個用 スイッチボックス取付			1回線電気錠操作盤		
			モード	A	A	B	E	A	B	E		
AUS	瞬時通電施錠型				○	○	○	○	○	○		
AUT/AUR	通電時解錠/通電時 施錠兼用(切替型)		△	△		△	○					
AUTA/AURA			△	△		△	○					
APPT/APPR	通電時解錠/通電時 施錠兼用(切替型)		△	△		△	○					
APPTA/APPRA			△	△		△	○					
ALA	瞬時通電施錠型				○	○	○	○	○	○		
ANS		狭框用			○	○	○	○	○	○		
ALG		グレモン錠						○	○	○		
ALAZ		外出確認電気錠										
ALGT	通電時解錠型	グレモン錠	○				○					
AST		ストライク	○	△		△	○					
ASZ		ストライク					○					
ALGR	通電時施錠型	グレモン錠					○					
ASR		ストライク					○					
EML		電磁ロック					○					
AL3M	モーター施錠型	本締錠			○	○	○	○	○	○		
AFF		鎌錠			○	○	○	○	○	○		
AFFZ		外出確認電気鎌錠										
IEDM/IEVM	インテリジェント電気錠	本締錠										
EL-101	通電時施錠型						○					

注1) △：電気錠は通電時解錠型で使用する。

・連続解錠機能はありません。

・キーまたはサムターンで解錠した場合も、扉の開閉で自動施錠します。

注2) IEDM/IEVM以外の電気錠とSMFA-101の連動は、電気錠アダプタBNFA-AD01(P661)が必要です。